

Motorstarter D 400V - Anbauschalter mit Umschalter links / rechts



Artikelnummer: 202P288

Einsatz

Bohrmaschinen, Drehbänke usw.

Beschreibung

- Ein/Aus (0 -1)
- Unterspannungsauslösung / Schütz
- Umschalter für links / rechts Lauf (Drehrichtungsänderung) mit Deckel und Dichtkappe
- abschließbaren Klappdeckel mit Stopp-Knopf über Ein-/Aus-Tasten (grau/schwarz)
- Steckerkragen CEE 5-polig
- Anbauschalter (geschlossene Schalterausführung, Wand- oder Blechmontage)

-  abschließbar

Technische Daten

Netzdaten Ue:	3 / PE, 400V / 50Hz
Schaltvermögen AC-3:	9A / 400V
Netzeingang:	Steckerkragen CEE 5-polig, 6h, 3P+N+E, 16A, 400V
Motorkabel:	ca. 0,7m lang, H05VV-F4G1,0 mit 4 Krallenkabelschuhe Ø 5,3mm
Schalterlage:	hinten (Steckerkragenansicht)
Schutzart:	IP 54 (Schutz gegen Staubablagerungen und Spritzwasser)
Schalterausführung:	geschlossen
Befestigung Schalter:	4 Durchgangsbohrungen Ø 5,3mm - 68 x 68mm
Material / Farbe:	Polypropylen PP / Gehäuse schwarz, Polyamid PA / Steckerkragen rot
Maße (LxBxH):	ca. 175 x 95 x 112mm
Gewicht:	ca. 550g



Schaltplan

 [850.354.pdf](#)

Drehrichtungsänderung darf **nur** bei Motorstillstand erfolgen!